# KW2 RX 接收器

*不包括揚聲器



KW2 RX 接收器是一款無線轉換器，專為將超重低音揚聲器無線連接至 XIO Soundbar 而設，無需拉線，簡化安裝。這款多功能裝置可將 XIO 與 KEF 多款超重低音揚聲器連接，包括 KC62、KC92和 Kube MIE 系列，同時亦可作為無線連接器，將 XIO 與 LSX II、LSX II LT 或 Coda W 連接作為專用後置揚聲器*。使用前，需先將 XIO 與專用揚聲器的韌體更新至最新版本，再透過 KEF Connect app 進行設定。讓您靈活擺放揚聲器，全面提升家庭娛樂體驗。透過高品質無線傳輸，捕捉您所喜愛電影和音樂的每一處細節。KW2 RX 接收器更可透過 3.5mm Aux/光纖組合輸出連接第三方超重低音揚聲器，讓您靈活打造個人化音響系統，滿足不同聆聽喜好。

*LS60 Wireless、LS50 Wireless II 及 LS LUXE 的額外無線環繞功能將於未來的更新中提供。

## 特點概要

- 專為 XIO Soundbar 設計
- 支援 KEF LSX II、LSX II LT 及 Coda W 與 KEF 超重低音揚聲器無線連接，並透過 3.5mm Aux/光纖組合輸出與第三方超重低音揚聲器配合使用
- 支援高達 24bit/48kHz 的高解析音訊
- 在揚聲器最佳擺放位置處，操作範圍可達 15 米（視線範圍內）
- 能夠透過額外接收器連接多個超重低音揚聲器

## 無縫連接，自由靈活

小巧的 KW2 RX 接收器在功能性與低調外觀之間取得平衡。

本產品運作於可靠的無線頻段，可傳輸高達 24bit/48kHz 的高解析度音訊。裝置的配對操作直觀簡易，且其傳輸範圍可達 15 米（視線範圍內），讓您能靈活擺放揚聲器。透過額外的接收器，您可連接多組超重低音揚聲器，進一步提升聆聽體驗。






## 技術規格

| | |
|---|---|
| 型號 | KW2 RX 接收器 |
| 尺寸 (H x W x D) | 72 x 37 x 31 毫米 (2.8 x 1.5 x 1.2 吋) |
| 重量 | 50克 (0.1 磅) |
| 無線電頻率 | 2.4 GHz |
| 無線電頻率範圍 | 2400 MHz – 2483.5 MHz |
| 最大有效全向輻射功率 (EIRP) | <10 dBm |
| 頻率響應 | 20 Hz – 20 kHz |
| 解析度 | 最高 24bit/48KHz |
| 訊噪比 | >80 dB |
| 最大視線範圍距離 | 與 XIO 相距 15 米<br>*實際無線傳輸範圍可能因環境條件及干擾程度而有所不同。 |
| 傳輸延遲 | 57 ms<br>*實際延遲範圍可能因音訊編解碼器及電視設定而有所不同 |
| 總諧波失真 | <0.2 % |
| 輸入 | USB Type-C (5V 2A) |
| 輸出 | 專用模擬接口<br>3.5 mm 模擬接口<br>TOSLINK 光纖 |