KW2 RX 接收器

*不包括揚聲器



KW2 RX 接收器是一款無線轉換器，專為將 重低音揚聲器無線連接至 XIO Soundbar 而設，無需拉線，簡化安裝。這款多功能裝置可將 XIO 連接到 KEF 的多款重低音揚聲器，包括 KC62、KC92 和 Kube MIE 系列，同時亦可作為無線接收器，將 XIO 與 LSX II、LSX II LT 或 Coda W 連接作為專用後置揚聲器*。使用前，需先將 XIO 與專用揚聲器的韌體更新至最新版本，再透過 KEF Connect app 進行設定。讓您靈活擺放揚聲器，全面提升家庭娛樂體驗。透過高品質無線傳輸，捕捉您所喜愛電影和音樂的每一處細節。此外，KW2 RX 接收器可透過 3.5mm Aux/光纖複合輸出連接第三方重低音揚聲器，讓您靈活打造個人化音響系統，滿足不同聆聽喜好。

*LS60 Wireless、LS50 Wireless II 及 LS LUXE 的額外無線環繞功能將於未來的更新中提供。

特點概要

- 專為 XIO Soundbar 設計
- 支援 KEF LSX II、LSX II LT 及 Coda W 與 KEF 重低音揚聲器無線連接，並透過 3.5mm Aux/光纖組合輸出與第三方重低音揚聲器配合使用
- 支援高達 24bit/48kHz 的高解析音訊
- 在揚聲器最佳擺放位置處，操作範圍可達 15 公尺（視線範圍內）
- 能夠透過額外接收器連接多個重低音揚聲器

無縫連接，自由靈活

小巧型 KW2 RX 接收器專為功能性而設計，同時保持低調的外觀。



本產品運作於可靠的無線頻段，可傳輸高達 24bit/48kHz 的高解析度音訊。裝置的配對操作直觀簡易，且其傳輸範圍可達 15 公尺（視線範圍內），讓您能靈活擺放揚聲器。透過額外的接收器，您可連接多組重低音揚聲器，進一步提升聆聽體驗。



技術規格

型號	KW2 RX 接收器
尺寸 (H x W x D)	72 x 37 x 31 mm (2.8 x 1.5 x 1.2 in.)
重量	50g (0.1 lbs)
無線電頻率	2.4 GHz
無線電頻率範圍	2400 MHz – 2483.5 MHz
最大有效等向輻射功率 (EIRP)	<10 dBm
頻率響應	20 Hz – 20 kHz
解析度	最高支持 24bit/48KHz
訊噪比	>80 dB
最大視線範圍距離	與 XIO 相距 15 米 *實際無線傳輸範圍可能因環境條件及干擾程度而有所不同。
傳輸延遲	57 ms *實際延遲範圍可能因音訊編解碼器及電視設定而有所不同
總諧波失真	<0.2 %
輸入	USB Type-C (5V 2A)
輸出	專用模擬接口 3.5 mm 模擬接口 TOSLINK 光纖