KW2 RX 接收器

*不包含扬声器



KW2 RX 接收器是一款无线转换器，专为将超低音扬声器无线连接至 XIO 回音壁扬声器而设，无需拉线，简化安装。这款多功能装置可将 XIO 连接到 KEF 的多款超低音扬声器，包括 KC62、KC92和 KUBE 系列，同时作为无线接收器，可无缝连接XIO与LS60 Wireless、LS50 Wireless II、LSX系列以及Coda W作为专用后置扬声器*。使用前，需先将 XIO 与专用扬声器的固件更新至最新版本，再通过 KEF Connect app 进行设置。让您灵活摆放扬声器，提升家庭娱乐体验。透过高品质无线传输，能够捕捉您所喜爱电影和音乐的每一处细节。此外，KW2 RX 接收器可透过 3.5mm Aux/光纤复合输出连接第三方超低音扬声器，让您灵活打造个人化音响系统，满足不同聆听喜好。

*LS60 Wireless、LS50 Wireless II 及 LS LUXE 的额外无线环绕功能将在未来的更新中提供。

特色概要

- 专为 XIO 回音壁扬声器设计
- 支持 KEF LSX II、LSX II LT 及 Coda W 与 KEF 超重低音扬声器无线连接，並透過 3.5mm Aux/光纤组合输出与第三方超重低音扬声器配合使用
- 支持高达 24bit/48kHz 的高解析音频
- 工作距离最长可达15米（视线范围内），便于优化扬声器摆放位置
- 能够通过额外接收器连接多个超低音扬声器

便捷连接，自由灵活

小巧型 KW2 RX 接收器专为功能性而设计，同时保持低调的外观。

该设备工作于可靠的无线频段，可提供高达 24 位/48 千赫的高分辨率音频。设备配对操作直观简便，其传输距离最远可达 15 米（视距），可灵活布置扬声器位置。通过添加接收器，您可以连接多个超低音扬声器，从而提升音频体验。





技术规格

型号	KW2 RX 接收器
尺寸 (H x W x D)	72 x 37 x 31 mm (2.8 x 1.5 x 1.2 in.)
重量	50g (0.1 lbs)
无线频率	2.4 GHz
无线频率范围	2400 MHz – 2483.5 MHz
最大有效等效辐射功率 (EIRP)	<10 dBm
频率响应	20 Hz – 20 kHz
解析度	最高支持 24bit/48KHz
讯噪比	>80 dB
最大视线范围距离	距 XIO 15 米 *实际无线传输距离可能会因环境条件和干扰程度而有所不同
传输延迟	57 ms *实际延迟范围可能会因音频编解码器和电视设置而有所不同
总谐波失真	<0.2 %
输入	USB Type-C (5V 2A)
输出	专用模拟接口 3.5 mm 模拟接口 TOSLINK 光纤

KEF 保留根据持续研究与开发修改或更改规格的权利。E&OE.